



II 2GD c T6 -20°C < Tamb < +80°C



Pressioni

1 bar (0.1 MPa)
10 bar (1 MPa)


Temperature

0 °C (-20 °C con aria secca)
+ 80 °C


Sensori consigliato

DSL con staffa MFX
DF con staffa DH


Norma di Riferimento

1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

SILICON
FREE

ATEX
2014/34/UE

Serie

Ø mm

Corse

Versione speciale

M F

0 0 8

0 0 2 5

V S

- ▲ MB Semplice Effetto Magnetico
- MD Semplice Effetto Magnetico
Molla in Spinta
- MF Doppio Effetto Magnetico
- MFA Doppio Effetto Magnetico Antirrotazione
Esagonale
- MFN Doppio Effetto Magnetico Testata Tronca
Alimentazione 90°
- MFX Doppio Effetto Magnetico Testata Tronca
Alimentazione in Asse
- ◆ MH Doppio Effetto Ammortizzato Magnetico
- MJ Doppio Effetto Stelo Passante Magnetico
- ◆ ML Doppio Effetto Stelo Passante
Ammortizzato Magnetico

008 016
010 020
012 025

VS Guarnizioni Stelo in FKM /
V Guarnizioni in FKM

Ø (mm)	Corse (mm)									
	10	25	50	80	100	125	160	200	250	320
8	▲●	▲●	▲●	●	●	●				
10	▲●	▲●	▲●	●	●	●				
12	▲●	▲●	▲●	●	●	●	●	●	●	
16	▲■○	▲■●○	▲■●○	◆○	◆○	◆○	◆○	◆○	◆○	
20	▲■○	▲■●○	▲■●○	◆○	◆○	◆○	◆○	◆○	◆○	◆○
25	▲■○	▲■●○	▲■●○	◆○	◆○	◆○	◆○	◆○	◆○	◆○

A richiesta corse intermedie o superiori.

FISSAGGI E ACCESSORI - MINICILINDRI ISO 6432

Ø	FLANGIA		PIEDINO		CERNIERA	
	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer
8-10	MFL 008	MF-12008	MPD 008	MF-13008	MCC 008	MF-21008
12-16	MFL 012	MF-12012	MPD 012	MF-13012	MCC 012	MF-21012
20-25	MFL 020	MF-12020	MPD 020	MF-13020	MCC 020	MF-21020

Ø	DADO PER TESTATE		DADO PER STELI		FORCELLA CON PERNO SNODATO IN ASSE		FORCELLA CON PERNO SNODATO AD ANGOLO		STAFFA PER SENSORE DSL	STAFFA PER SENSORE DF
	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Univer	Aignep	Aignep
8	-	-	ODA00 00 51 B1 ZI	-	FC 008	MF-15008	TF 008	MF-17008	MFX 008	-
10	-	-	ODA00 00 51 B1 ZI	-	FC 008	MF-15008	TF 008	MF-17008	MFX 010	DH-M10DF
12	-	-	ODA00 00 51 B8 ZI	-	FC 012	MF-15012	TF 012	MF-17012	MFX 012	DH-M12DF
16	-	-	ODA00 00 51 B8 ZI	-	FC 012	MF-15012	TF 012	MF-17012	MFX 016	DH-M16DF
20	-	-	ODA00 00 51 C3 ZI	-	FC 020	MF-15020	TF 020	MF-17020	MFX 020	DH-M20DF
25	-	-	ODA00 00 51 C9 ZI	-	FC 025	KF-15032	TF 025	KF-17032	MFX 025	DH-M25DF
8 - 10	ODA00 00 51 D5 ZI	MF-20008	-	-	-	-	-	-	-	-
12 - 16	ODA00 00 51 E3 ZI	MF-20012	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	ODA00 00 51 F6 ZI	MF-20020	-	-	-	-	-	-	-	-